

多功能量測，超值選擇

TA018 是專為 PicoScope 汽車示波器設計的電流鉗，能測量範圍從 10 mA 到 60 A 的電流，讓您輕鬆觀察噴油嘴、燃油幫浦等車用元件的電流波形，無需中斷線路或破壞絕緣層，只需夾住導線即可完成量測，操作簡單、安全又高效。



適用於多種車用診斷與測試場景：

- 汽油與柴油噴油器電流分析
- 電磁閥與節氣門馬達測試
- EGR（廢氣再循環）致動器測試
- 寬域含氧感知器測試（搭配電流放大器）
- 高電流負載檢查（如馬達卡死測試）
- 靜態漏電（Parasitic Drain）測量

Input ranges (DC)	Low (1 mV / 10 mA): 10 mA to 20 A High (1 mV / 100 mA): 100 mA to 60 A
Input ranges (AC RMS)	Low (1 mV / 10 mA): 10 mA to 20 A High (1 mV / 100 mA): 100 mA to 60 A
AC frequency range	Up to 20 kHz
Maximum conductor size	9 mm
Output connectors	BNC
Operating environment	0 ° C to 50 ° C, 70% RH
Dimensions	195 mm x 70 mm x 33 mm
Battery type	9 V DC NEDA 1604, 6F22, 006P
Battery life	100 hours typical with alkaline